Specifiche

BASELINE

DoubleButton Jeweller

Pulsante di emergenza wireless



Compatibilità dei dispositivi

Verificare

Comunicazione

Tecnologia di comunicazione Jeweller

Tecnologia di comunicazione wireless proprietaria per la trasmissione di comandi, allarmi ed eventi.

Caratteristiche principali:

- Comunicazione bidirezionale.
- Protezione antisabotaggio avanzata.
- Cifratura a blocchi con chiave mobile.
- Notifiche istantanee.
- Configurazione da remoto tramite le app Ajax.

Maggiori informazioni

Frequenze di funzionamento

866,0–866,5 MHz
868,0–868,6 MHz
868,7–869,2 MHz
905,0–926,5 MHz
915,85–926,5 MHz
921,0–922,0 MHz

In base alla regione di vendita.

Potenza irradiata efficace massima (ERP)

fino a 20 mW

Controllo automatico dell'alimentazione per ridurre il consumo energetico e le interferenze del rumore.

Modulazione del segnale radio

GFSK

Raggio di comunicazione radio

fino a 1,300 m

Tra il pulsante antipanico e l'unità centrale (o il ripetitore) in campo aperto.

Calcolare il raggio del segnale radio nell'impianto

Comunicazione crittografata

Tutti i dati salvati e trasmessi sono protetti da cifratura a blocchi con chiave mobile.

Salto di frequenza

La comunicazione radio utilizza il salto di frequenza per prevenire l'intercettazione e l'inibizione.

Maggiori informazioni

Caratteristiche principali

Numero di pulsanti

2

Protezione dall'attivazione accidentale

premendo entrambi i pulsanti
divisorio protettivo in plastica

Conferma dell'allarme

con un DoubleButton o più

Per lanciare un allarme confermato (evento di emergenza), è necessario eseguire l'azione selezionata.

Come impostare una conferma di allarme del pulsante di emergenza

Retroilluminazione a LED per indicare l'invio di un comando

La luminosità del LED viene regolata nelle app Ajax.

Scenario per allarme

premendo DoubleButton

La modalità di controllo per i dispositivi di automazione non è supportata.

Come configurare lo scenario per allarme

Suggerimenti

Utilizzate Holder per fissare DoubleButton Jeweller sulle superfici.

Protezione antisabotaggio

Protezione contro la contraffazione

autenticazione del dispositivo

Alimentazione

Batteria

1 × CR2032

Preinstallata.

Durata della batteria calcolata

fino a 5 anni

Tensione di funzionamento del dispositivo

1,8–3,3 V⎓

Tensione di funzionamento nominale del dispositivo

3 V⎓

Consumo di corrente del dispositivo a riposo alla tensione nominale

0,54 µA

Consumo massimo di corrente del dispositivo alla tensione nominale

34,8 mA

Piena capacità della batteria

235 mAh

Bassa tensione della batteria

2,2 V⎓

Bassa tensione di recupero della batteria

2,3 V⎓

Tensione della batteria a fine vita

1,8 V⎓

Il dispositivo è spento.

Capacità della batteria a fine vita

40 mAh

Produttore

Panasonic

Custodia

Dimensioni

47 × 35 × 16 mm



Peso

17 g

Temperature di funzionamento

da −10 °C a +40 °C



Umidità massima ammissibile

fino al 75%

Classe di protezione

IP55

Colore

Nero



Bianco



Set completo

DoubleButton Jeweller

Batteria CR2032 (preinstallata)

Guida rapida

Certificazioni e conformità alle normative

DoubleButton Jeweller

Informazioni aggiuntive

Conformità agli standard

Manuale utente

Maggiori informazioni

Maggiori informazioni

Garanzia

24 mesi

Maggiori informazioni