

## Specifiche

BASELINE

# DualCurtain Outdoor Jeweller

Rilevatore di movimento IR wireless a tenda bidirezionale



Compatibilità dei dispositivi

Verificare

---

## Connessione

### 💎 Tecnologia di comunicazione Jeweller

Tecnologia wireless proprietaria per la trasmissione di allarmi ed eventi.

## Funzionalità:

- Comunicazione bidirezionale.
- Sistema anti-sabotaggio avanzato.
- Crittografia a blocchi con chiave mobile.
- Notifiche istantanee.
- Configurazione da remoto dalle app Ajax.

## Maggiori informazioni ●

### Frequenze di funzionamento

866.0–866.5 MHz

868.0–868.6 MHz

868.7–869.2 MHz

905.0–926.5 MHz

915.85–926.5 MHz

921.0–922.0 MHz

In base alla regione di vendita.

### Potenza irradiata efficace massima (ERP)

fino a 20 mW

Controllo automatico dell'alimentazione per ridurre il consumo di energia e le interferenze radio.

### Modulazione del segnale radio

GFSK

### Raggio di comunicazione radio

fino a 1,700 m

Tra il rilevatore e l'hub (o il ripetitore del segnale radio) in spazio aperto.

Calcolare la portata della comunicazione radio presso la struttura ●

## Comunicazione crittografata

Tutti i dati memorizzati e trasmessi sono protetti dalla crittografia a blocchi con chiave mobile.

## Salto di frequenza

Per evitare interferenze radio e inibizione del segnale.

Maggiori informazioni ●

---

## Rilevamento

### Tipo di sensore

4 × sensore PIR



### Distanza di rilevamento movimento

4–15 m da ogni lato

Quando installato a un'altezza di 0.8 o 1.3 m. Regolazione separata per ciascun lato tramite i cursori sul pannello posteriore del rilevatore.



### Angolo di visione

orizzontale: 4,5°

verticale: 90°

## Velocità di rilevamento del movimento

Da 0,3 a 2,0 m/s

La lente del rilevatore deve essere posizionata perpendicolarmente al percorso che si fa entrando nella stanza.



## Rilevamento della zona vicina

Quando è abilitato, il sensore IR superiore del rilevatore ha una visuale aggiuntiva, diretta verso il basso con un angolo di 40° rispetto alla visuale principale.

Questo è necessario per rilevare il movimento in prossimità del rilevatore e ridurre l'angolo morto.

Regolazione separata per ciascun lato tramite i cursori sul pannello posteriore del rilevatore.

**Maggiori informazioni** ●

## Spostamento dell'angolo di visione

Se abilitato, l'angolo di visione del sistema ottico può essere spostato di 3° sul piano orizzontale.

Regolazione separata per ciascun lato tramite i cursori sul pannello posteriore del rilevatore.

**Maggiori informazioni** ●

## Sensibilità

3 livelli

Impostato da un PRO o da un utente con diritti di amministratore nell'app Ajax.

## Immunità agli animali

altezza: fino a 80 cm

Peso: qualsiasi

Maggiori informazioni ●

## Protezione dai falsi allarmi

SmartDetect

ELSA

Algoritmi software.

## Compensazione della temperatura

Rilevamento efficace del movimento a temperature da -25°C a +60°C.

## Consigli

Il rilevatore viene installato a un'altezza di 0.8–1.3 metri dal livello del suolo quando viene utilizzato per proteggere porte, archi, altri passaggi o l'area antistante le finestre. Altrimenti, se il rilevatore viene utilizzato per proteggere le finestre, viene installato a un'altezza di 0.5–0.6 metri dal davanzale della finestra.

---

## Protezione anti-sabotaggio

### Allarme tamper

Avviso in caso di tentativo di staccare il rilevatore dalla superficie o di rimuoverlo dal pannello di montaggio.

Maggiori informazioni ●

### Protezione contro la contraffazione

Autenticazione del dispositivo

### Sistema anti-mascheramento

DualCurtain Outdoor Jeweller rileva i seguenti tipi di mascheramento:

- Ostacoli davanti alle lenti del rilevatore a una distanza massima di 10 centimetri (a seconda del materiale).
- Vernice sopra la lente del rilevatore.
- Nastro adesivo sulle lenti o sul lato del rilevatore.

Maggiori informazioni ●

## Rilevamento della perdita di connessione

da 36 sec

Il tempo di rilevamento della perdita di comunicazione dipende dalle impostazioni di Jeweller (o Jeweller/Fibra).

Maggiori informazioni ●

---

## Alimentazione

2 × batterie CR123A

Fino a 4 anni di durata delle batterie.

Maggiori informazioni ●

---

## Custodia

### Dimensioni

174 × 123 × 88 mm

### Peso

615 g



## Temperature di funzionamento

da -25°C a +60°C

## Umidità massima ammissibile

fino al 95%

## Classe di protezione

IP54



88 mm

---

## Colore

Bianco



---

## Set completo

DualCurtain Outdoor Jeweller

Pannello di montaggio SmartBracket

Kit di installazione

2 batterie CR123A

Preinstallate.

Guida rapida

## Certificazioni e conformità alle normative



DualCurtain Outdoor Jeweller



### Informazioni aggiuntive

#### Conformità agli standard

Maggiori informazioni 

#### Manuale utente

Maggiori informazioni 

#### Garanzia

24 mesi

Maggiori informazioni 