

Specifiche

AJAX SUPERIOR

Ajax Superior SpaceControl Jeweller

In precedenza: Ajax SpaceControl S Jeweller

Telecomando wireless con pulsante antipanico e controllo delle modalità di sicurezza.
Versione Superior



Compatibilità dei dispositivi

Verificare

Comunicazione

📶 Jeweller communication technology

Tecnologia di comunicazione wireless proprietaria per trasmettere comandi, allarmi ed eventi.

Caratteristiche principali:

- Comunicazione bidirezionale.
- Protezione antisabotaggio avanzata.
- Cifratura a blocchi con chiave mobile.
- Notifiche istantanee.
- Controllo da remoto e configurazione nelle app Ajax.

Maggiori informazioni ●

Frequenze di funzionamento

868,0–868,6 MHz

Potenza irradiata efficace massima (ERP)

fino a 20 mW

Controllo automatico dell'alimentazione per ridurre il consumo energetico e le interferenze radio.

Modulazione del segnale radio

GFSK

Raggio di comunicazione radio

fino a 1,300 m

Tra il telecomando e l'hub (o il ripetitore) in campo aperto.

Calcolare il raggio della comunicazione radio nell'impianto ●

Comunicazione crittografata

Tutti i dati salvati e trasmessi sono protetti da cifratura a blocchi con chiave mobile.

Salto di frequenza

Per evitare le interferenze radio e l'inibizione del segnale.

Maggiori informazioni ●

Caratteristiche principali

Numero di pulsanti

4

- Pulsante di inserimento del sistema.
- Pulsante di disinserimento del sistema.
- Pulsante di modalità notturna.
- Pulsante antipanico.

Gestione delle aree

L'utente può selezionare un'area di sicurezza da gestire con il telecomando.

Assegnazione a un utente

Quando un telecomando viene assegnato a un utente, i suoi eventi vengono inviati alle app Ajax con il nome dell'utente. Il telecomando ha gli stessi diritti di gestione della modalità di sicurezza come l'utente.

Protezione dall'attivazione accidentale

pressione prolungata o doppia

Alimentazione

Batterie

1 × CR2032

Preinstallate.

Tipo

tipo C

Piena capacità della batteria

225 mAh

Tensione di funzionamento nominale del dispositivo

3 V₌₌

Consumo di corrente del dispositivo a riposo alla tensione nominale

0,7 µA

Consumo massimo di corrente del dispositivo alla tensione nominale

26 mA

Durata della batteria calcolata

fino a 5 anni

Maggiori informazioni ●

Produttore

Renata

Panasonic

Custodia

Dimensioni

65 × 37 × 10 mm

Peso del dispositivo bianco

14,8 g

Peso del dispositivo nero

14,6 g

Temperature di funzionamento

da -10 °C a +40 °C

Umidità massima ammissibile

fino al 75% senza condensa



Classe di protezione

IP32

IK04

Colore

Nero



Bianco



Set completo

Ajax Superior SpaceControl Jeweller

Batteria CR2032 (preinstallata)

Guida rapida

Certificazioni e conformità alle normative



Ajax Superior SpaceControl Jeweller



Informazioni aggiuntive

Conformità agli standard

Maggiori informazioni 

Manuale utente

Maggiori informazioni 

Garanzia

24 mesi

Maggiori informazioni 