Specifiche

BASELINE

Button Jeweller

Pulsante antipanico/pulsante intelligente wireless



Compatibilità dei dispositivi

Verificare

Comunicazione

Tecnologia di comunicazione Jeweller

Tecnologia di comunicazione wireless proprietaria per la trasmissione di comandi, allarmi ed eventi.

Caratteristiche principali:

- Comunicazione bidirezionale.
- Sistema antisabotaggio avanzato.
- Cifratura a blocchi con chiave mobile.
- Notifiche istantanee.
- Controllo da remoto e configurazione nelle app Ajax.

Maggiori informazioni

Frequenze di funzionamento

866,0–866,5 MHz
868,0–868,6 MHz
868,7–869,2 MHz
905,0–926,5 MHz
915,85–926,5 MHz
921,0–922,0 MHz

In base alla regione di vendita.

Potenza irradiata efficace massima (ERP)

fino a 20 mW

Controllo automatico dell'alimentazione per ridurre il consumo di energia e le interferenze radio.

Modulazione del segnale radio

GFSK

Raggio di comunicazione radio

fino a 1,300 m

Tra il dispositivo e l'hub (o il ripetitore) in campo aperto.

Calcolo del raggio della comunicazione radio nell'impianto

Comunicazione crittografata

Tutti i dati salvati e trasmessi sono protetti da cifratura a blocchi con chiave mobile.

Salto di frequenza

Per evitare interferenze radio e inibizione del segnale.

Maggiori informazioni

Caratteristiche principali

Numero di pulsanti

1

Tipi di eventi regolabili

- Intrusione
- Incendio
- Aiuto d'urgenza
- Pulsante antipanico
- Allarme fuga di gas
- Malfunzionamento
- Allagamento
- Custom

Se si seleziona il tipo di evento **Custom**, le notifiche degli eventi non saranno inviate alla centrale ricezione allarmi e gli utenti del sistema non riceveranno un SMS.

Retroilluminazione a LED per indicare l'invio di un comando

La luminosità del LED viene regolata nelle app Ajax.

Protezione contro le pressioni accidentali

pressione prolungata o doppia

Funzione di supervisione

Button aggiorna ogni giorno lo stato della batteria. Questa funzione è disponibile sugli hub con OS Malevich 2.16 o versioni successive.

Suggerimenti

Utilizzate Holder per fissare Button Jeweller sulle superfici.

Protezione antisabotaggio

Protezione contro la contraffazione

autenticazione del dispositivo

Rilevamento della perdita di connessione

entro 36 s

Il tempo di rilevamento dipende dalle impostazioni Jeweller o Jeweller/Fibra.

Maggiori informazioni

Alimentazione

Batteria

1 × CR2032

Preinstallata.

Tipo

tipo C

Durata della batteria calcolata

fino a 5 anni

Maggiori informazioni

Tensione di funzionamento del pulsante

1,8–3,3 V⎓

Tensione di funzionamento nominale del pulsante

3 V⎓

Consumo di corrente del pulsante a riposo alla tensione nominale

0,5 µA

Quando la funzione **Controllo Auto Carica Batteria** è disattivata.

2,02 µA

Quando la funzione **Controllo Auto Carica Batteria** è attivata.

Consumo massimo di corrente del pulsante alla tensione nominale

27,8 mA

Piena capacità della batteria

235 mAh

Tensione bassa della batteria

2,2 V⎓

Bassa tensione di recupero della batteria

2,3 V⎓

Tensione della batteria a fine vita

1,8 V⎓

Il dispositivo è spento.

Capacità della batteria a fine vita

40 mAh

Produttore

Panasonic o Renata

Custodia

Dimensioni

47 × 35 × 13 mm



Peso

16 g

Temperature di funzionamento

da −10 °C a +40 °C



Umidità massima ammissibile

fino al 75%

Classe di protezione

IP55

Colore

Nero



Bianco



Set completo

Button Jeweller

Batteria CR2032 (preinstallata)

Guida rapida

Certificazioni e conformità alle normative

Button Jeweller

Informazioni aggiuntive

Conformità agli standard

Maggiori informazioni

Manuale utente

Maggiori informazioni

Garanzia

24 mesi

Maggiori informazioni