

Specifiche

IndoorCam

Telecamera di sicurezza Wi-Fi per interni con sensore di movimento PIR e IA integrata



Compatibilità dei dispositivi

Verificare

Trasmissione video

Telecamera

sensore CMOS da 4 MP

Risoluzione

fino a 2688 × 1520 px

Angoli di visione della camera

orizzontale: 110°

verticale: 60°

Protocollo video

JetSparrow

Protocollo video peer-to-peer veloce e criptato sviluppato da Ajax Systems.

Opzioni di archiviazione

NVR

Ajax Cloud Storage

Maggiori informazioni ●

Codec video

H.264

Gamma dinamica

HDR

Migliora la precisione dei dettagli nelle scene luminose e scure.

Canale di comunicazione

Wi-Fi

Modulo 802.11 b/g/n

2,4 GHz, fino a 2 Mbit/s per il canale video 2K.

Tecnologie di comunicazione Jeweller e Wings

Tecnologie di comunicazione wireless proprietarie per trasmettere comandi, allarmi, eventi e foto-verifiche. Servono come canale di comunicazione di riserva quando il dispositivo viene aggiunto all'hub.

Maggiori informazioni 

Caratteristiche principali

Comunicazione bidirezionale

Comunicazione vocale chiara e forte tra gli utenti e il dispositivo.

Rilevamento del movimento

Il dispositivo rileva il movimento utilizzando un sensore PIR integrato e un software di analisi dei fotogrammi.

Rilevamento degli oggetti

utilizzando l'IA

- Persone.
- Animali domestici.
- Veicoli.

Illuminazione IR intelligente

fino a 8 m

Regolazione automatica dell'intensità in tempo reale per evitare la sovraesposizione. Ciò consente di vedere gli oggetti lontani o troppo vicini alla telecamera in condizioni di scarsa illuminazione.

Verifica visiva degli allarmi Ajax

Il sistema consente di impostare uno scenario in cui i rilevatori Ajax attivano le telecamere selezionate per avviare la registrazione. Il risultato viene immediatamente inviato all'app di monitoraggio mobile o desktop.

Supporto per l'autorizzazione ONVIF

Profilo S

Le telecamere e i videoregistratori Ajax possono essere integrati in sistemi di gestione video (VMS) di terze parti.

Maggiori informazioni ●

Microfono

Per la comunicazione bidirezionale e la registrazione del suono nell'impianto.

Volume dell'altoparlante

65 dB ± 3 dB

Codec audio

G722

Elaborazione dell'audio

Soppressione del rumore e cancellazione dell'eco sempre attive.

Indicazione LED

Un indicatore LED mostra lo stato attuale del dispositivo.

Rilevamento PIR

Tipi di sensori

1 × sensore PIR

Distanza di rilevamento del movimento

fino a 4 m

Dipende anche dal livello di sensibilità regolato nelle impostazioni del dispositivo.

Angolo di rilevamento del movimento

orizzontale: 110°

verticale: 60°

Sensibilità

3 livelli

Viene impostato da un PRO o da un utente con diritti di amministratore nelle app Ajax.

Raccomandazioni per l'installazione

Il dispositivo è progettato solo per l'uso in ambienti interni.

Non si consiglia di installare il dispositivo alla luce diretta del sole. Ciò potrebbe causare il surriscaldamento e il danneggiamento dei componenti elettrici del dispositivo.

Protezione antisabotaggio

Vite di fissaggio

fissa il dispositivo sul pannello di montaggio

mTLS

Connessione criptata per la protezione dei dati.

Autenticazione



via Ajax Cloud

Senza diritti di accesso locale.

Secure Boot

Protezione contro la contraffazione del firmware.

Verifica della firma OTA

Aggiornamento automatico sicuro del firmware.

Privacy

Distribuzione dei diritti di accesso per gli utenti nelle app mobili e per gli operatori della CRA in PRO Desktop.

Rilevamento della perdita di connessione

Wi-Fi: può essere impostato da 30 s

Jeweller/Wings: dopo 36 s

Il tempo di rilevamento dipende dalle impostazioni di **connessione Ajax Cloud** e **Jeweller** o **Jeweller/Fibra**.

Alimentazione

Alimentatore

12 V $\overline{=}$ $\pm$ 20%, 1 A

Consumo di energia del dispositivo

fino a 8 W

Custodia

Dimensioni

128 × 74 × 76 mm

Peso

235 g



Temperature di funzionamento

da 0 °C a +40 °C

Umidità massima ammissibile

fino al 90% senza condensa



Classe di protezione

IP20

Colore

Nero

RAL 9005



Bianco

RAL 9003



Set completo

IndoorCam

Alimentatore

Kit di installazione

Guida rapida

Certificazioni e conformità alle normative



IndoorCam



Informazioni aggiuntive

Conformità agli standard

Maggiori informazioni 

Manuale utente

Maggiori informazioni 

Garanzia

24 mesi

Maggiori informazioni 